CHARGEUR DE BATTERIE LUCAS™2
Mode d'emploi

FR

Le chargeur de batterie LUCAS™2 (également désigné ci-après par le terme chargeur) est un accessoire complémentaire de l'appareil de massage cardiaque LUCAS™2. Il s'agit d'un appareil destiné à recharger la batterie LUCAS™2 (également désignée ci-après par le terme batterie).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le chargeur de batterie LUCAS™2 est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :

2006/95/CE Directive sur les basses tensions (LVD)
2004/108/CE Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM)

Le dispositif est marqué du symbole CE : CE 0434

© Copyright JOLIFE AB 2009. Tous droits réservés.
LUCAS™ est une marque déposée de JOLIFE AB.

LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE CHARGEUR DE BATTERIE LUCAS™2 :

	Attention – lisez le mode d'emploi Tous les utilisateurs doivent lire l'ensemble du mode d'emploi avant d'utiliser le chargeur de batterie LUCAS™2.
	Le chargeur de batterie LUCAS™2 ne doit servir qu'avec les produits JOLIFE.
	La prise secteur doit être aisément accessible. En cas d'erreur de fonctionnement, il convient de débrancher immédiatement la prise de courant.
	Le chargeur de batterie LUCAS™2 est conçu pour un usage en intérieur et ne doit pas être exposé à l'eau ou à la poussière.
	Le chargeur de batterie LUCAS™2 renferme une tension dangereuse. Il convient donc de ne pas en retirer le couvercle. Toute intervention d'entretien ou de maintenance doit être confiée à un technicien qualifié qui peut obtenir une assistance en contactant le représentant du fabricant.
	AVERTISSEMENT Le chargeur de batterie LUCAS™2 comporte des fusibles internes qui disjonctent en cas d'anomalie dans le chargeur. Ces anomalies doivent être réparées par un technicien qualifié.
	Assurez-vous que le cordon secteur n'est pas endommagé. Si le cordon secteur est abîmé, n'utilisez pas le chargeur de batterie LUCAS™2.
	Ne pas couvrir le chargeur de batterie LUCAS™2 en cours d'utilisation.
	Le chargeur de batterie LUCAS™2 est sous tension dès son branchement à une prise de courant. Pour l'éteindre, il suffit de le débrancher de la prise de courant.

© 2009 JOLIFE AB

	Il convient de ne pas jeter les équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagères mais de s'en débarrasser par l'intermédiaire d'un service distinct de collecte, traitement, récupération/recyclage et élimination écologiquement rationnelle des déchets.
	L'année de fabrication du chargeur est imprimée sur l'étiquette à côté de ce symbole.

PRÉPARATIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Brancher le cordon secteur à la sortie du chargeur.

INSTRUCTIONS POUR LE CHARGEMENT

1. Placer une batterie LUCAS™2 dans le chargeur.

2. Brancher le cordon secteur à une prise de courant. La LED sur le boîtier du chargeur indique l'état de l'appareil :
    a. Rouge – Charge en cours
    b. Jaune – Charge en cours (achevée à 80-95 %)
    c. Vert – Charge complète/en veille

3. Quand la batterie est complètement chargée (LED verte) :
    a. Débrancher le cordon secteur de la prise de courant.
    b. Retirer la batterie du chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type	Chargeur de batterie Lithium-Ion		
Nombre de cellules	7		
Entrée	90-264 V CA, 47-63 Hz, max 0,9 A		
Température de fonctionnement	–20 ˚C à +40 ˚C		
Température de stockage	–25 ˚C à +85 ˚C		
Classe d'isolation	II		
Rouge	Charge en cours	Niveau de charge de la batterie LUCAS™2	1,2 A, 29,4 V
Jaune	Charge en cours (achevée à 80-95 %)	Niveau de charge de la batterie LUCAS™2	29,4 V, < 0,5 A
Vert	Charge complète/ en veille	Niveau de charge de la batterie LUCAS™2	

Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant JOLIFE AB.

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Suède, Tél. : +46 (0) 46 286 50 00, Fax : +46 (0) 46 286 50 10, E-mail : info@jolife.com
jolife.com

LUCAS est une marque déposée de JOLIFE AB.
CE 0434 © 2009 JOLIFE AB